

Dátový list pre produkt: MX225045--

Výkonový vypínač MX2 4-pólový 250A

Menovitý prúd 250A, Veľkosť 2, Spúšť bez ochrany, Počet pólov 4



Technické informácie

Šírka (mm)	140,00
Výška (mm)	157,00
Hmotnosť (kg)	2,65
EAN kód	9004840896626
Stratový výkon (W)	100,00
Min. teplota okolia (°C)	-40
Max. teplota okolia (°C)	70
Typ prístroja	vypínač
Norma	EN 60947-3
Menovitý prevádzkový prúd (A)	250
Menovitý prúd (A)	250
Menovité napätie	< 690VAC
Veľkosť	2
Spúšť	bez ochrany
Počet pólov	4
Stupeň znečistenia	3
Krytie	IP40
Menovité izolačné napätie (V)	1000
Menovitá napäťová rázová odolnosť (V)	8000

Technické informácie - Pokračovanie

Mechanická životnosť	15000 spínacích cyklov
Elektrická životnosť	
Počet cyklov pri AC 415V, pri I _n	6000
Počet cyklov pri AC 690V, pri I _n	1500

Rozmerový obrázok: Výkonový vypínač MX2 4-pólový 250A



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Výkonový vypínač MX2 4-pólový 250A	MX225045
Menovitý prúd 250A, Veľkosť 2, Spúšť bez ochrany, Počet pólov 4	
Voliteľné príslušenstvo	
Uzamykanie ovládacej páky pre MX2	MX290199
No lock included in the scope of delivery.	
Adaptér na DIN-S lištu 25 mm MX2, 4-pólový	MX290214
Veľkosť 3, Počet pólov 4	
Komunikačný modul Modbus RTU 24VDC 1,5m	MX290000
Komunikačný modul Modbus RTU 230VAC 1,5m	MX290001

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Rámová svorka pre MX2 10-120mm ² , 1 ks Al/Cu	MX290015
Rozširovacia svorka, 4-pólová pre MX2, 8 ks balenie obsahuje 8 ks pre 4-pólové MX2 (pre príklady aj vývody), Počet pólov 4	MX290020
Kryt svoriek krátky 4-pólový pre MX3 balenie obsahuje kryt pre prívod aj vývod, Počet pólov 4	MX290781
Kryt svoriek dlhý 4-pólový pre MX2 balenie obsahuje kryt pre prívod aj vývod, Počet pólov 4	MX290784
Tunelová svorka 1x35-240mm ² pre MX2, 1 ks, max.200A, 50/60Hz Al/Cu, Veľkosť 2, max. 80% menovitého prúdu ističa, pri AL potrebná pravidelná kontrola podľa návodu na použitie !! Svorka nie je vhodná pre inštalácie vo fotovoltaike FVE a pre frekvenčné meniče !!!	MX296730
Tunelová svorka 2x35-120mm ² pre MX2, 1 ks, max.200A, 50/60Hz Al/Cu, Pripojenie pre signalizáciu: M4, Veľkosť 2, max. 80% menovitého prúdu ističa, pri AL potrebná pravidelná kontrola podľa návodu na použitie !! Svorka nie je vhodná pre inštalácie vo fotovoltaike FVE a pre frekvenčné meniče !!!	MX296731
Tunelová svorka 6x10-35mm ² pre MX2, 1 ks, max.200A, 50/60Hz Al/Cu, Pripojenie pre signalizáciu: M4, Veľkosť 2, max. 80% menovitého prúdu ističa, pri AL potrebná pravidelná kontrola podľa návodu na použitie !! Svorka nie je vhodná pre inštalácie vo fotovoltaike FVE a pre frekvenčné meniče !!!	MX296732
Zadné pripojenie, 4-pólové pre MX2 Veľkosť 2	MX296735
Podstavec pre MX2 4-pólový, súprava Veľkosť 2, Počet pólov 4	MX296872
Mechanizmus pre bezpečné odpojenie MX2-A z podstavca pre ističe typ A, elektromagnetická spúšť	MX296873
Mechanizmus pre bezpečné odpojenie MX2-EN z podstavca pre ističe typ EN, elektronická spúšť	MX296874
Oddelovač fáz MX2, 1 ks Veľkosť 2	MX296870
Mechanické blokovanie pre MX2, 4-pólové Veľkosť 2, Počet pólov 4	MX291582
Otočná ovládacia rukoväť, pre MX2 vypínač	MX290127
Ovládacia rukoväť s dvernou spojkou MX2 vypínač Veľkosť 2, dĺžka hriadeľa 50cm	MX290174
Podpäťová cievka 110VAC pre MX2, MX3 Veľkosť 2,3	MX299462
Podpäťová cievka 220-240VAC pre MX2, MX3 Veľkosť 2,3	MX299471
Podpäťová cievka 380-415VAC pre MX2, MX3 Veľkosť 2,3	MX299473

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Podpäťová cievka 24VDC pre MX2, MX3 Veľkosť 2,3	MX299481
Podpäťová cievka 220VDC pre MX2, MX3 Veľkosť 2,3	MX299489
Vypínacia cievka 110VAC pre MX2, MX3	MX299567
Vypínacia cievka 220-240VAC pre MX2, MX3	MX290154
Vypínacia cievka 380-415VAC pre MX2, MX3	MX291607
Vypínacia cievka 24VDC pre MX2, MX3	MX299736
Vypínacia cievka 220VDC pre MX2, MX3	MX299742
Motorový pohon 24VDC pre MX2 Veľkosť 2, S1-S2 ZAP - istič zapne, S1-S4 VYP - istič vypne, bezpotenciálové ovládanie	MX299837
Motorový pohon 110VAC/110-120VDC pre MX2 Veľkosť 2, S1-S2 ZAP - istič zapne, S1-S4 VYP - istič vypne, bezpotenciálové ovládanie	MX299838
Motorový pohon 220-240VAC/220VDC pre MX2 Veľkosť 2, S1-S2 ZAP - istič zapne, S1-S4 VYP - istič vypne, bezpotenciálové ovládanie	MX299832
Motorový pohon 380-415 VAC pre MX2 Veľkosť 2, S1-S2 ZAP - istič zapne, S1-S4 VYP - istič vypne, bezpotenciálové ovládanie	MX299833
Pomocný kontakt 1 prepínací kontakt	MX199411
Pomocný kontakt alarmu, 1 prepínací kontakt	MX199511