

Návod na použitie - funkcia autotest - pre svietidlo K5

- Prvý funkčný test (30 s) sa vykoná 7 dní po pripojení svietidla k napájaniu a po prvom resetovaní "Reset" alebo "Reset hodín". Potom bude funkčný test spustený každých 7 dní.
Poznámka: Po vykonaní príkazu "Reset hodín" (podľa tabuľky nižšie) sa budú vykonávať nasledovné funkčné testy každý týždeň keď sa vykoná "Reset hodín". Toto umožňuje prevádzkovateľovi zvoliť si ľubovoľný čas a deň pre funkčné testy.
- Prvý kapacitný test (3 hodiny) bude vykonávaný náhodne po 52 týždňoch od pripojenia na napájanie. Ďalšie testy budú vykonávané každých 52 týždňov.
- V prípade poruchy napájania počas kapacitného testu sa test zastaví a svietidlo sa rozsvieti z batérie.
- Ak sa batéria úplne nenabije pred prerušením napájania, tak test bude odložený až do času, keď bude batéria nabitá maximálne.

Funkcia tlačidla testu

Počas stlačenia tlačidla bude zelená LED blikať frekvenciou 1x za sekundu.

Pre voľbu napr. funkčného testu sa musí zelená LED rozsvietiť 3x za 3 sekundy.

Test tlačidlo	Zelená LED po stlačení tlačidla	Stav
Stlačené 1 sek.	VYP	Núdzový režim 3 sek.
Stlačené 3 sek.	Pomalé blikanie	Funkčný test 30s
Stlačené 5 sek.	Rýchle blikanie	Kapacitný test 3h
Stlačené 5 sek. znova	VYP	Zastavený kapacitný test
Stlačené 9 sek.	VYP	Reset hodín pre týždenný test
Stlačené 10 sek.	VYP	Reset systémový

Chybové hlásenia sú vymazané po odstránení príčiny chyby a po spustení nového funkčného testu.

Výmena batérie

Ak trvanie núdzového režimu je kratšie ako 180 minút (chyba kapacitného testu = červená LED svieti trvalo), tak potom je nabíjateľná batéria určená na výmenu za novú. Používajte iba originálne batérie o dodávateľa svietidla.

Význam LED signalizácie

	Always on No fault	trvale svieti bez poruchy
	Slow flashing Functional test running	pomalé blikanie prebieha funkčný test
	Fast flashing Duration test running	rýchle blikanie prebieha kapacitný test
	Always on Duration test failed	trvale svieti kapacitný test s poruchou
	Slow flashing Illuminant damaged	pomalé blikanie vadný zdroj LED
	Fast flashing Battery damaged	rýchle blikanie vadná batéria
	Mains fault and battery operation	výpadok napájania a batériový režim